

Dimensões e Código para Pedido

Código para Pedido - Escalas padrão - Série SPT*

Código	Faixa de pressão	Pressão máxima**	Pressão de ruptura ***
B0010	0-10 bar (0-145 PSIG)	35 bar (507 PSI)	42 bar (609 PSI)
B0016	0-16 bar (0-232 PSIG)	80 bar (1160 PSI)	96 bar (1392 PSI)
B0025	0-25 bar (0-363 PSIG)	50 bar (725 PSI)	96 bar (1392 PSI)
B0040	0-40 bar (0-580 PSIG)	80 bar (1160 PSI)	400 bar (5800 PSI)
B0060	0-60 bar (0-870 PSIG)	120 bar (1740 PSI)	550 bar (7980 PSI)
B0100	0-100 bar (0-1450 PSIG)	200 bar (2900 PSI)	800 bar (11600 PSI)
B0160	0-160 bar (0-2320 PSIG)	320 bar (4640 PSI)	1000 bar (14500 PSI)
B0250	0-250 bar (0-3630 PSIG)	500 bar (7250 PSI)	1200 bar (17400 PSI)
B0400	0-400 bar (0-5800 PSIG)	800 bar (11600 PSI)	1700 bar (24650 PSI)
B0600	0-600 bar (0-8700 PSIG)	1200 bar (17400 PSI)	2400 bar (34800 PSI)
B1000	0-1000 bar (0-14500 PSIG)	1500 bar (21750 PSI)	3000 bar (43500 PSI)
P00300	0-300 PSIG (0-20 bar)	725 PSI (49 bar)	3625 PSI (247 bar)
P00400	0-400 PSIG (0-27 bar)	725 PSI (49 bar)	3625 PSI (247 bar)
P00500	0-500 PSIG (0-34 bar)	1160 PSI (79 bar)	5800 PSI (395 bar)
P00600	0-600 PSIG (0-34 bar)	1160 PSI (79 bar)	5800 PSI (395 bar)
P01000	0-1000 PSIG (0-68 bar)	1740 PSI (118 bar)	7975 PSI (543 bar)
P01500	0-1500 PSIG (0-102 bar)	2900 PSI (197 bar)	11600 PSI (789 bar)
P02000	0-2000 PSIG (0-136 bar)	2900 PSI (197 bar)	11600 PSI (789 bar)
P03000	0-3000 PSIG (0-204 bar)	7250 PSI (493 bar)	17400 PSI (1184 bar)
P05000	0-5000 PSIG (0-340 bar)	11600 PSI (789 bar)	24650 PSI (1677 bar)
P07500	0-7500 PSIG (0-510 bar)	17400 PSI (1184 bar)	34800 PSI (2367 bar)
P10000	0-10000 PSIG (0-680 bar)	17400 PSI (1184 bar)	34800 PSI (2367 bar)
P15000	0-15000 PSIG (0-1020 bar)	21750 PSI (1480 bar)	43500 PSI (2959 bar)

- Nota:** * Códigos em negrito indicam itens comumente mantidos em estoque.
 ** Pressão máxima, que não causa danos permanentes nas especificações, mas pode levar a medição zero e desvio de intervalo.
 *** Pressão de ruptura, levando a alterações permanentes nas especificações (isto é, alteração do padrão) ou à destruição do transmissor. Favor consultar a fábrica para a disponibilidade em opções "B"

Código para pedido

